

Dotykový spínač LUX do ALU profilu s modrou LED kontrolkou

Názov výrobku:

Spínač LED do lišty KAPACITNÝ LUX D modrá 60W 5 A 12V

Popis výrobku:

Vypínač s bezdotykovým kapacitným ovládaním do lišty pre lineárne LED osvetlenie 12V DC.



Foto:



Technické parametre:

Vstupné napätie: 12VDC

Max. zaťaženie: 60W

Rozmery: 50x7x4(6)

Výstupné napätie: 12VDC

Max. prúd: 5A

Návod na montáž:

1. Zo strany vstupu pripájajte na kontakty vstupu prírodné vodiče podľa výkonu LED pásu (odporúčame dvojlinku 2x0,25 dimenzovanú pre max.4A alebo 2x0,35 dimenzovanú pre max. 6A)
2. Zo strany výstupu pripájajte priamo na kontakty LED pásik.
3. Pásik a vypínač vlepíte do profilu.
4. Pripojte k zdroju napätie (podľa typu lišty nezabudnite nasunúť koncovky).

POZOR! Pripojenie 230V môže vykonávať iba osoba k tomu oprávnená. Pokiaľ máte zdroj s flexo šnúrou s vidlicou do zásuvky a pripojujete ho do zásuvky, osobu oprávnenú nepotrebuje.

5. (test – nie je nutné vykonávať, ale ak áno tak v tomto bode) Lištu znehybníte a zdroj pripojíte do siete 230V. Vypínač sa po niekoľkých sekundách nekalibruje (Počas tejto doby s lištou nesmiete pohybovať, vypínač by nefungoval. Pre opätovnú kalibráciu by ho bolo nutné opäť odpojiť zo siete 230V, niekoľko sekúnd počkať, znehybníť lištu a zdroj opäť pripojiť do siete).

6. Lištu zakrytujete (difúzorom) a pripevníte na miesto určenia.

7. Pripojte k zdroju napätie (platí upozornenie v bode 4.)

Vypínač inštalujeme do lišty zo strany vstupu za zdroj 12V DC (jednosmerný, napäťový, stabilizovaný). Zo strany výstupu pripájajte LED pásik (max.60W). Pružinu vypínača kapacitného senzoru umiestnite pod kryt difúzoru (krycia lišta profilu).

Návod na obsluhu:

Rukou sa dotknite krycej lišty (difúzoru) v mieste kde je pružina čidla. Vypínač zapne alebo vypne.

Likvidácia odpadu

Dotykové spínače sú elektronické komponenty a po ich vyradení z prevádzky sa musia ekologicky zlikvidovať.

V žiadnom prípade ich nevyhadzujte do komunálneho odpadu!!!

Recyklujte ich v súlade so zásadami ochrany životného prostredia podľa platnej legislatívy, alebo ich odovzdajte na miestach spätného odberu elektronických zariadení.

